

# B-2

## CZUJKA MAGNETYCZNA WPUSZCZANA (BIAŁA)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa czołowa B-2 przeznaczona jest do montażu wpuszczanego w skrzydło i ramę drzwi lub okien. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- hermetyczna obudowa



### DANE TECHNICZNE

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100 V
Maksymalny prąd przełączalny	0,5 A
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	20 mm
Wymiary obudowy magnesu	ø11 x 14,5 mm

