

INT-KLCD-BL

MANIPULATOR LCD

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów **INTEGRA**. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**



DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Napięcie zasilania (±15%) | 12 V DC |
| Wymiary obudowy | 140 x 126 x 26 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 17 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 101 mA |

