

# S-1

## CZUJKA MAGNETYCZNA

- do montażu powierzchniowego
- pętla sabotażowa



### DANE TECHNICZNE

|   |            |
|---|------------|
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu            | 20 V       |
| Maksymalny prąd przełączalny                            | 0,02 A     |
| Masa  | 29 g       |
| Oporność przejściowa                                    | 0,15 Ω     |
| Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA | 360 000    |
| Materiał stykowy  | Ru (Ruten) |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu                 | 18 mm      |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu                   | 28 mm      |

